



terneo s

Пределы регулирования	по полу 5...40 °С
Максимальная мощность нагрузки	3 000 ВА
Датчик температуры	10 кОм при 25 °С
Длина соед. кабеля датчика	3 м
Температурный гистерезис	1 °С (0,5-10 °С при расширенных настройках)

Сенсорный терморегулятор с лаконичным и современным дизайном. Цифровая индикация температуры делает настройку terneo s наглядной и точной. Дополнен функцией Задержки на включение (предварительный прогрев) и Счетчиком времени работы нагрузки.

При использовании расширенных настроек терморегулятора можно изменять:

- **верхний предел (PP^):** от уставки до +70 °С (при работе с аналоговым датчиком), шаг 1 °С
от уставки до +125 °С (при работе с цифровым датчиком), шаг 1 °С;
- **нижний предел (PP_):** от уставки до - 25 °С (при работе с аналоговым датчиком), шаг 1 °С
от уставки до - 55 °С (при работе с цифровым датчиком), шаг 1 °С;
- **температурный гистерезис (HiS)** - (это величина температуры, на которую снижается рабочая температура теплоносителя после отключения нагрева при достижении заданной температуры и перед повторным включением нагрева) - от 0,5 до 10, шаг 0,1 °С;
- **выбор сопротивления аналогового датчика (SEn)** 4.7r, 6.8r, 10r, 12r, 15r, 33r и 47r. На экране r означает кОм;
- **управление задержкой перед вкл\откл реле. (don\doF)** — вкл/откл;
- **переключение режима работы (Hot\CoL):** Hot - нагрев
CoL - охлаждение

Для входа в меню расширенных настроек необходимо удерживать “+” 6 с. Переключение между пунктами средней кнопкой. Изменение параметра “+” или “-”.

Преимущества terneo s:

- **Термозащита** (защита от внутреннего перегрева) — терморегулятор отключается если температура внутри корпуса повышается до 85 °С и вновь включается когда опускается до 60 °С;
- блокировка органов управления — **защита от детей**;
- совместимость с рамками серии выключателей и розеток **Unica Schneider Electric** (более 40 цветов).
- **режим процентного регулирования** (возможность аварийной работы терморегулятора без датчика при его повреждении либо отсутствии);
- поправка показаний индикатора (**юстировка**) ;
- просмотр версии прошивки;
- **задержка на включение**;
- **Гарантия 3 года.**

Современный дизайн и совместимость с рамками из серии Unica Schneider Electric позволяет terneo s стать частью любого интерьера, радуя своих владельцев качеством и функциональностью.